

REM3

Mando vía radio. Bidireccional. Modo teclado remoto. Grado 2. No compatible con la SP4000



Características

- Soporta StayD.
- Memoria de estado del sistema: El REM3 mantendrá en la memoria el último estado del sistema recibido de la central. Pulse momentáneamente el botón de información para mostrar el último estado del sistema, incluso cuando esté fuera de alcance. Se utiliza para confirmar la última acción realizada en el sistema mientras se está fuera de él.
- Configurar las particiones que el REM3 arma/desarma.
- Transceptor incorporado (433 MHz o 868 MHz).
- Botones independientes de armado, reposo, permanencia y apagado y pantalla LED por partición.
- Controla hasta 6 PGMs y/o genera pánicos.
- Modo de teclado: Requiere la introducción de un código.
- Modo remoto: Armado y desarmado con una sola pulsación.
- Modo de diagnóstico del instalador:
 - LEDs de la partición 1 = Visualización de la intensidad de la señal.
 - LEDs de la partición 2 = Pantalla de interferencia de RF.
- Proporciona información visual y auditiva del estado del sistema.
- Pulse el botón de estado para recibir el estado del sistema.
- Etiqueta para identificar al propietario del mando a distancia.
- Diseño compacto y resistente al agua.
- Tamaño: 8cm x 3,4cm x 1,5cm (3,1in x 1,3in x 0,6in).
- Compatible con MG5000, MG5050, MG5075, MG6250, la serie Spectra SP (V3.00 o superior) y RTX3 (V1.31 o superior).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rem3-mando-via-radio-bidireccional-modo-teclado-remoto-grado-2-no-compatible-con-la-sp4000-10782>