DET8M

Detector vía radio ambiental: inundación y temperatura. Requiere pila LI03V (incluida)

Características

Gama Domonial
DET8M es un dispositivo vía radio versátil que se puede configurar para funcionar como sensor de temperatura autónomo y/o remoto o detector de inundaciones. El DET8M supone una verdadera ventaja ya que detecta las inundaciones y transmite una señal desde el panel a la central receptora para poder solucionar lo antes posible el problema.
Sensor de temperatura incorporado.
- Frío: 8°C (seleccionable de 2°C a 14°C).
- Calor: 26°C (seleccionable de 20°C a 32°C).
- Señal de alarma cada 10 minutos.
Sonda de inundación (una sonda FP280 incluída).
- Señal de alarma cada 60 segundos.
Sonda de temperatura externa (T280R opcional).
- Congelador : -12°C (seleccionable from -18°C to -6°C).
- Refrigerador : 11°C (seleccionable from 2°C to 20°C).
- Señal de alarma cada 10 minutos.
Vida útil de las baterías:
- V2GY: 6 años.
- ALPHA: 7 años.
Protocolo dual para ser compatible con los paneles Galaxy, Domonial, VISTA y Le Sucre™.
Comunicación vía radio bidireccional.
Temperatura de funcionamiento: -10°C a 40°C.
Dimensiones: 89 x 40 x 30mm.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/det8m-detector-via-radio-ambiental-inundacion-y-temperatura-requiere-pila-li03v-incluida-11304