



# FRL-1

## Indicador remoto de incendios para detectores SensorIRIS y SensorMAG



### Características

- Indicador remoto de incendios con 1 entrada.
- El dispositivo repite el estado de 1 o varios detectores automáticos de incendios (hasta 3) de la serie SensoMAG o SensorIRIS.
- El indicador remoto funciona con detectores de corriente limitada.
- Permite una visibilidad máxima.
- Adecuado para montaje en superficie.
- Consumo de corriente en estado activado: 30mA.
- 2 Calibre de cable para terminales: 0,5 ÷ 2,5mm<sup>2</sup>.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ÷ +60°C.
- Peso: ~42g.
- Dimensiones (Al x An x F): 85 x 85 x 20 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/frl-1-indicador-remoto-de-incendios-para-detectores-sensoriris-y-sensormag-18477>