

2X-AT-FR-FB-S

Repetidor de central de incendios analogico con pantalla táctil y controles de bomberos. Caja pequeña



Características

- Repetidor local o global con controles de bomberos y protección contra incendios con o sin funcionalidad de control global.
- Caja pequeña.
- Pantalla táctil de 7
- Puerto Ethernet con TCP/IP para diagnóstico, mantenimiento y programación remotos
- Todos los conectores enchufables
- 3 puertos USB con soporte para lápiz de memoria y RS232 para impresora
- Equipado de serie con tarjeta de red
- Alimentación: 110 / 240 Vac.
- Capacidad Baterías Max. 2 x 12 V / 7,2 Ah.
- Tipo de Montaje Montaje en Superficie.
- Material Acero (pintado).
- Color Blanco.
- Dimensiones: 409 x 285 x 154 mm.
- Peso: 5,2 kg (sin baterías).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/2x-at-fr-fb-s-repetidor-de-central-de-incendios-analogico-con-pantalla-tactil-y-controles-de-bomberos-caja-pequena-19761>