



# KFP-AF1-S-09

## Central analógica -caja pequeña- de 1 lazo



### Características

- Central de incendio analógica de 1 lazo con hasta 64 zonas.
- Hasta 24 LEDs indicadores de zona para Fuego y Avería con amplio espacio para texto.
- Auto configuración y modos de funcionamiento regional ajustable por defecto.
- Puerto Ethernet TCP/IP para programación y mantenimiento remoto.
- LCD gráfico según EN54 con iconos.
- Jog Dial con 4 botones para un control de usuario simple e intuitivo.
- Estética de diseño agradable con puerta de material sintético pintable.
- Puerta fácilmente extraíble y chasis para una instalación rápida y limpia.
- Todos los conectores enchufables.
- 3 puertos USB para unidades de almacenamiento.
- 3 puertos RS232.
- Salida auxiliar de 24VDC , soporta reset.
- Estructura de menú para 3 niveles de operador.
- Registro en memoria de 9999 eventos.
- Capacidad Batería: Max. 2 x 12V/7.2Ah (utilizar cables suministrados).
- Hasta 72 horas de funcionamiento en reposo y 30 minutos en alarma.
- Compatible con los detectores de la serie KL700A.
- Dimensiones físicas: 410 x 298 x 162 mm (W x H x D).
- Peso neto: 5.2 kg (sin baterías).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/kfp-af1-s-09-central-analogica-caja-pequena-de-1-lazo-12536>