



# HAC-HDW1500T-Z

Domo HDCVI 5M DN ICR DWDR IR60m 0Lux 2.7-12mm VFM IP67



## Características

- \* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1500-S2.
- \* Para utilizar la cámara HDCVI de 5MP 16:9, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000001.0.R.200908 o posterior.
- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-12mm (34°-107°x19°-55°x39°-130° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Opciones de salida de vídeo CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 6.6W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ122x104.8mm / 0.57Kg.

## Productos Alternativos

[HAC-HDW1200T-Z](#)  
[HAC-HDW1801T-Z](#)  
[HAC-HDW1500T-Z-A](#)  
[HAC-HDW1509T-Z-A-LED](#)

## Accesorios

[PFA106](#)  
[PFA122](#)  
[PFA130-E](#)  
[PFA137](#)  
[PFB205W-E](#)  
[PFB2211C](#)

## Especificaciones de Producto

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| SENSOR              | 1/2.7" 5MP CMOS                       |
| RESOLUCIÓN          | 5MP@25IPS                             |
| CONMUTACIÓN         | Día - Noche con Filtro ICR            |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.005Lux@F1.6                         |
| ÓPTICA              | Varifocal motorizada 2.7-12mm         |
| LEDs IR             | LEDs IR (Hasta 60m)                   |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD          |
| FUNCIONES DE CÁMARA | DWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC             |
| SALIDA DE VÍDEO     | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                                 |
| TEMPERATURA         | De -30°C a +60°C (95% HR)             |
| PROTECCIÓN          | IP67                                  |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1500t-z-domo-hdcvi-5m-dn-icr-dwdr-ir60m-0lux-2-7-12mm-vfm-ip67-16080>